GS YUASA

高性能カーバッテリー

HJ【特型品対応】シリーズ

ジーエス・ユアサ バッテリー

特型品対応バッテリー

HJ シリーズ

■HJ シリーズ 要項表

※共通事項:電圧12V、液入充電済み。

タイプ	車両	形式名	5時間率容量(Ah)	最大外形寸法(mm) 長さ	幅	箱高	総高	本体質量約(kg)	普通充電電流(A)(注3)	とって	インジケータ	上部形状	製品補償(注1)	備考
VRLAタイプ(注2)	スカイライン専用(R33)	HJ-LB20L	27	198	130	192	202	10.5	3.5	-	-	フラット	6/1	細テーパー端子 (注5)
	スカイライン専用(R33、R34GTR)	HJ-LD26L	48	260	173	192	202	18.0	6.5	-	-	フラット	6/1	太テーパー端子
	プリウス用補機専用	HJ-S34B20R	28	197	129	202	227	10.5	3.5	○	-	フラット	6/1	
	プリウス用補機専用	HJ-S34B20L	28	197	129	202	227	10.5	3.5	-	-	フラット	6/1	
	プリウス用補機専用	HJ-S46B24R	36	238	128	202	227	13.0	4.2	○	-	フラット	6/1	
	ロードスター専用	HJ-A24L(S)	32	238	129	162	187	10.5	3.5	-	-	二括突出	24/4	太テーパー端子
開放タイプ	クラウン専用(GRS200、GRS201、GRS202、GRS203) 寒冷地仕様車除く	HJ-55D23L-C	48	232	173	202	225	18.5	4.8	-	○	突出	24/4	
	その他 一般車両用	HJ-30A19R(L)	21	187	127	162	184	7.0	2.1	-	○	突出	36/6	ボルトナット同梱
		HJ-30A19LT	21	187	127	162	184	7.0	2.1	-	○	突出	36/6	細テーパー端子
		HJ-34A19R(L)	24	187	127	162	184	8.0	2.4	-	○	突出	36/6	ボルトナット同梱
		HJ-34A19RT	24	187	127	162	184	8.0	2.4	-	○	突出	36/6	細テーパー端子
		HJ-34B17R(L)	27	166	127	202	227	8.0	2.7	-	○	フラット	36/6	
		HJ-44B20R(L)	34	197	127	202	227	10.5	3.4	-	-	フラット	24/4	
		HJ-55B24R(S)	36	238	127	202	227	12.5	3.6	-	-	フラット	24/4	55B24Rの太テーパー端子
		HJ-55B24L(S)	36	238	127	202	227	12.5	3.6	-	-	フラット	24/4	55B24Lの太テーパー端子
		HJ-32C24R	32	238	135	207	232	11.5	3.2	-	-	突出	6/1	
		HJ-50D20R(L)	40	202	173	202	225	12.0	4.0	-	○	フラット	36/6	
		HJ-140D38L	92	380	175	204	229	30.5	9.2	-	-	突出	24/4	
		HJ-140E41L	88	409	175	211	233	30.0	8.8	○	-	突出	24/4	
二重蓋タイプ	BCI規格車用	HJ-58R (注4)	48	244	185	156	176	13.5	4.8	-	○	フラット	24/3	二重蓋構造

(注1):製品補償欄の6/1は6ヶ月または1万km、24/3は24ヶ月または3万km、24/4は24ヶ月または4万km、36/6は36ヶ月または6万km(いずれか早い方)を示します。

(注2):VRLA(制御弁式)の電池です。(通称シールタイプと呼ばれていた事があります。本バッテリーの搭載方向は正立とし、傾斜・横倒し搭載は厳禁です。)

(注3):補充電の方法や充電電流設定、充電時間につきましては、取扱説明書にてご確認下さい。

(注4):HJ-58Rの『R』表示はJIS品の形式表示とは異なり、端子位置を表わすものではありません。

(注5):排気L型パイプ同梱

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠ 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 危険	●火気を近付けたり、ショートさせないでください。引火爆発の原因となります。 ●エンジン始動用以外の用途に使用しないでください(プリウス専用バッテリーは補機用途以外には使用しないでください)。 ●密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。 ●プリウス、スカイライン、ロードスター専用バッテリーは搭載時に車両側の排気チューブへ必ず接続してください。バッテリーより水素ガスが発生し、引火爆発の原因となります。 ●子供やバッテリー取扱い方法、危険性を理解していない者に触れさせないでください。引火爆発や失明、火傷の原因となることがあります。
⚠ 警告	●バッテリーを取り付ける前に取扱説明書をお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、活用してください。ご不明な点は、本書裏表紙に記載の弊社連絡先までお問い合わせください。 ●バッテリーを乾いた布などで清掃しないでください。静電気による引火爆発の恐れがあります。 ●バッテリーを転倒させたり、衝撃を与えたりしないでください。電解液の漏出により、失明や火傷の原因となる恐れがあります。 ●VRLA(制御弁式)は急速充電は厳禁です。液漏れ、引火爆発の原因になります。
⚠ 注意	●バッテリーは、搭載されているものと同サイズかつ同等の容量(Ah)以上のものと取り替えてください。異なるものを用いますとバッテリーの内部溶断の原因となり、バッテリー爆発の原因となります。 ●液面はLOWER LEVEL以下で使用しないでください。バッテリーの損傷や爆発の原因となる恐れがあります(プリウス、スカイライン、ロードスター専用バッテリーは補水不要です)。 ●バッテリーを水や海水のかかるような環境で使用しないでください。バッテリーの損傷や火災および機器損傷の原因となる恐れがあります。 ●高温、高湿、雨露や直射日光をうける場所には保管しないでください。バッテリーの破損、梱包破損の原因となる恐れがあります。 ●使用済みバッテリーは、そのまま廃棄せず販売店にご相談ください。

■ISO14001取得関連会社(製造元)

株式会社 GSユアサ

京都事業所(EC97J1151)
長田野事業所(JQA-EM0173)
群馬事業所(EC98J1133)

エコレールマーク 鉄道貨物輸送を推進している企業です。

■ジーエス・ユアサ バッテリーは環境にやさしいモノづくりをめざしています。

PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、廃液の出ないウォーターレス印刷で、環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-2272
© 1996 Forest Stewardship Council

●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2009年9月1日現在のものです。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

北海道支社 〒003-0030 札幌市白石区流通センター6-2-43 TEL 011-892-4448
東北支社 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-1-30 TEL 022-786-5680
関東支社 〒130-0014 東京都墨田区亀沢 4-17-12 TEL 03-5608-7600
中部支社 〒466-0058 名古屋市昭和区白金3-12-8 TEL 052-883-3301
関西支社 〒532-0033 大阪市淀川区新高 1-2-14 TEL 06-6396-0951
中四国支社 〒733-0822 広島市西区庚午中4-14-8 TEL 082-507-7201
九州支社 〒812-0893 福岡市博多区那珂 5-3-37 TEL 092-451-1511
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13 TEL 03-5402-5736
FAX 03-5402-5746
http://gyb.gs-yuasa.com/

〈お客様相談室〉 0120-431-211
受付:月～金 9時～17時(年末年始、休日などを除く)

●お問合せは…